

## AVM-138 可調式混頻器(CH58~94&CH100~138)



- 數字式頻道顯示
- 品質穩定無頻飄
- 超小型設計，不佔空間
- 安裝簡易，不需複雜的接線
- 斷電/復電自動記憶頻道功能
- 頻道可選擇(CH58-CH94, CH100-CH138)

### 產品簡介

· 利用本產品可將監視系統或攝影機訊號混入社區大樓的公共天線無訊號的頻道(即空頻道)內，使用原有 CATV 線路，不需要重新拉線、佈線，大樓內住戶即可利用電視監看整棟大樓的情形或門口訪客是誰，真正達到守望相助、降低犯罪率的效果。

### 產品規格

型號	AVM-138
顯示模式	數字式頻道顯示
影像輸入	1.0Vp-p.調至深度 87.5%
聲音輸入	預加強 75us
頻道/頻率範圍	CH58~CH94(477.25~643.25MHZ) / CH100~CH138
射頻輸出功率	100 ± 5 dbuv
連接端子方式	一組聲音輸入為"AV"型接頭、一個影像輸入為"AV"型接頭、一個高頻端子輸出為"F"型接頭
供應電源	DC9V - DC12V 100mA
尺寸	115 L X 76 W X 31 H (mm)
重量	171g

### 線路架構圖

