

DM-100S 可調式解調變主機



- 數字式頻道顯示
- 品質穩定無頻飄
- 內建看門狗功能
- 保護系統防止當機
- 超小型設計，不佔空間
- 安裝簡易，不需複雜的接線
- 斷電/復電自動記憶頻道功能

產品簡介

- DM100S 影音解調變主機，是一台兼具專業品質和靈活運用的解調變主機
- 無論影音訊號來自 VHF、UHF 或有線電視 (CATV) 頻道 (50.860 MHz)，皆能將您的需求，整合成統一管理的系統
- 配合高品質的 AVM138 及 AVM-1499 和標準機櫃收納架，是您解決有線頻道系統的不二好幫手

產品規格

型號	DM-100S
顯示模式	數字頻道顯示及系統狀態顯現
輸入頻率範圍	50-860MHZ
輸入信號強度	-5 ~ + 30 dbmv
影像輸出電頻	1Vp-p +/- 0.2p-p(75Ω)
聲音輸出電頻	0.755Vp-p +/- 0.2p-p(600Ω)
雜音指數	10 Db maximum
連接端子方式	一路聲音輸出，一路影像輸出，一路高頻端子輸入，全為 "F" 型接頭
功能調整	影像、聲音位準前方可調
供應電源	AC9V/DC12V